	«بسمه تعالی»	
	ار SP_Flash_Tool	موزش نرم افز
	هراتى	فرد آورنده: محمد رضا
	کردن تبلتها با سی پی یو (MediaTek (MTK استفاده می شود.	ِ این برنامه برای فلش ک
, , Smart Phone F	ash Tool (Runtime Trace Mode)	<u> </u>
Download Read b	is Window Help ack Memory Test	1
C Format	Firmware -> Upgrade Download Stop	
Download Agent	D:\Firmware\Tablet software\SP_Flash_Tool_exe_v3.1324.0.177\SP_Flash_Tool_v3.1324.0.177\MTK_AllInOne_DA.bin	🗁 Download Agent
Scatter-loading File		🕞 Scatter-loading
Authentication File		🕒 Auth File
Certification File		Cert File
Nand Util File		🗁 Nand Util File
•		
	0/	
	0/. NAND U5B 921600 bps	

نصب درايور

اگر برای اولین بار است که از این نرم افزار استفاده می کنید، نیاز دارید تا درایور آنرا جهت فلش نصب کنید. برای این کار ابتدا تبلت را خاموش کرده و کابل USB را به آن متصل می کنیم و در همان حال دکمه ی ریست تبلت را می زنیم تا پیغام Found New Hardware در کامپیوتر ظاهر شود،



حالا در پنجره ایی که باز می شود آدرس پوشه Driver را می دهیم تا درایور نصب شود.

نحوه ی فلش کردن

پس از باز کردن برنامه جهت انتخاب فایل فلش، بر روی دکمه Scatter-loading کلیک کنید، یک پنجره باز می شود که باید فایل فلش را انتخاب کنید.

نکته: معمولاً نام فایل فلش تبلتهای MTK به این شکل می باشد:

MT.....Scatter..... .txt

مانند فايل زير:

MT6577_Android_scatter_emmc.txt

	C Firmware -> Upgrade	c a e Download	Q St	DA DL All With Check Sum	
Download Agent	D:\Firmware\Tablet s	oftware\SP_Flash_	Tool_exe_v3.13	324.0.177\SP_Flash_Tool_v3.1324.0.177\MTK_AllInOne_DA.bin	🕞 Download Agent
Scatter-loading File	D:\Firmware\sw\6577	7\MT6577_Android	_scatter_emmc.	txt	🕞 Scatter-loading
Authentication File	1				🗁 Auth File
Certification File					Cart File
Nand I Itil File	1. 				
name	region address	begin address	and address	location	
			0x0001CB83	D:\Firmware\sw\6577\preloader_pd700_bin	
DSP_BL	0x00040000	0x00040000	0x00046023	D:\Firmware\sw\6577\DSP_BL	
MBR	0x00600000	0x00600000	0x006001FF	D:\Firmware\sw\6577\MBR	
EBR1	0x00604000	0x00604000	0x006041FF	D:\Firmware\sw\6577\EBR1	
🖸 ОВООТ	0x00F28000	0x00F28000	0x00F59723	D:\Firmware\sw\6577\lk.bin	
	0x00F88000	0x00F88000	0x01346FFF	D:\Firmware\sw\6577\boot.img	
RECUVERY	UxU1588UUU 0-01000000	Ux01588000	UXU199E7FF	D:\Firmware\sw\6577\recovery.img	
	0x01688000	0v021E8000	0x01FC310F	D. \Filmware \sw\6577\logo bip	
ANDROID	0x026E8000	0x026E8000	0x1A3D7FCF	D:\Firmware\sw\6577\system.img	
CACHE	0x227E8000	0x227E8000	0x23217117	D:\Firmware\sw\6577\cache.ing	
				U7.	
	EMI	MC USB	921600 bps		
				رمن	
. لازم است از	بعضی از موارد	نام شود. (در	ت فلش انج	بزنید و تبلت را به کابل USB متصل تا عملیا ^ر	ی Download را
				/ 	
				HIRM استفاده شود)	ware -> Upgra
الا می توانید	لاهر می شود ح	سبز رنگ ض	يک دايره	کردن به اتمام برسد،هنگامی که به پایان برسد	يد تا عمليات فلش

موفق باشيد